

SpeedLogic



- Externe frequentieomzetter SPL 60 voor EWA 12–EWA 16. Twee vooraf geparametriseerde snelheden van tot wel 15 rpm – bij de bestelling graag de gewenste snelheden in overeenstemming met de tabel aangeven. In ISO-behuizing, met doorzichtig deksel.
- Speciale parametring afgestemd op elk type EWA 12–EWA16. De 3~ seriemotoren zijn geconstrueerd voor gebruik met frequentieomzetter. Bij het klemmenblok moet de motor in driehoek worden verbonden.
- Aansturing via schakelcontacten 0/1. Snelle beweging bij het sluiten van de installatie.
- SPL 60 met eenfasevoeding 230 V/50 Hz of 240 V/60 Hz, geen omkeerschakelaar vereist, motorbeveiliging geïntegreerd. Breed spanningsbereik van 170–264 V, 45–65 Hz, ED = 30%, IP 55, ISO-F, UL/CSA.
- Insteekbare geheugenmodule voor eenvoudige service
- Bij aandrijvingen met 15 rpm moet via de besturing van een externe eindschakelaar (optioneel) het snelloopsignaal vóór het bereiken van het eindpunt worden onderbroken.

Optie:

- SPL 60.9801 Diagnostisch toetsenbord

Opmerking:

- SPL 60 is ook verkrijgbaar voor de elektrische dommekracht EZW 64. Vraag ons gerust.



mm [inch]

SpeedLogic SPL 60



Versie	Art.Nr.	Info	m [kg]
230 V/50 Hz 1~, 240 V/60 Hz 1~			
SPL 60.2023	37060.2023	Selecteer in de onderstaande tabel de SPZ-parametrering	4,6

SpeedLogic EWA 10–EWA 16



+

SPZ
parametrering

EWA 12

EWA			SPZ				
Versie	EWA Art.Nr.	T [Nm]	n1 50 Hz [1/min]	n2 50 Hz [1/min]	I 50 Hz [A]	SPZ Versie	SPZ Art.Nr.
EWA 12, 400 V 3~, 50 Hz							
EWA 12.2506	12212.2506.xx	250	3,2	8,8	4,3	SPZ 60.0206	37060.0200.0006
EWA 12.2509	12212.2509.xx	250	4,4	14,5	4,4	SPZ 60.0202	37060.0200.0002
EWA 14, 400 V 3~, 50 Hz							
EWA 14.3506	12214.3506.xx	350	3,2	8,8	4,5	SPZ 60.0304	37060.0300.0004
EWA 14.3509	12214.3509.xx	350	4,4	14,5	3,8	SPZ 60.0306	37060.0300.0006
EWA 14.4506	12214.4506.xx	450	3,2	8,8	3,6	SPZ 60.0307	37060.0300.0007
EWA 14.4509	12214.4509.xx	450	4,4	14,5	4,6	SPZ 60.0303	37060.0300.0003
		450	4,4	8,8	4,6	SPZ 60.0302	37060.0300.0002
EWA 14.6006	12214.6006.xx	600	3,2	8,8	4,6	SPZ 60.0301	37060.0300.0001
		600	4,4	8,8	4,7	SPZ 60.0308	37060.0300.0008
EWA 16, 400 V 3~, 50 Hz							
EWA 16.9005	12216.9005.xx	900	2,4	7,0	5,2	SPZ 60.0401	37060.0400.0001

- xx = aseind resp. versie zie hoofdstuk 3
- SPL 60 met andere snelheden op aanvraag
- gegevens voor 480 V/60 Hz op aanvraag

Zubehör



Versie	Art.Nr.	Info	m [kg]
SPL 60.9801	37060.9801.0001	Diagnostisch toetsbord	0,1